

Plan PB-503-B - Ind5 : Fiche annexe DAS - Simple action

Références quincailleries

PB-503_IND5_Fiche annexe DAS - Simple Action

05/01/2021

SIMPLE ACTION										
Kit	Nbe Vtx	Battement	Elément moteur	Largeur Vtx maxi	Contact de position	Régime	Voltage	Maintien	Boîtier	Sélecteur et AF manœuvre
Esthétique	1	SPF /APF	1 Ferme porte bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 3	930	Sans CPF Intégré CPO Intégré	Rupture	48V	Bandeau BCS 2000/1 et 2000/2 avec ventouse(s) intégrée (s) avec sélection en APF 2 vantaux, sans sélection en SPF 2 vantaux avec bouton de décondamnation	Intégré au bandeau	Sans
			Rupture	48V						
	Rupture	24V								
	Rupture	24V								
Esthétique Plus	2	SPF /APF	2 Ferme portes bras à coulisse Levasseur HL 105 Force 3	930	Rupture	48V	Rupture	48V	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO Convertisseur de tension 32980 GEZE en 1 vantail uniquement	SPF : Sans APF : DS90
			Rupture	48V	Rupture	48V				
	Rupture	24V	Rupture	24V						
	Rupture	24V	Rupture	24V						
Prestige	1	SPF /APF	1 Ferme porte bras à coulisse Geze TS WOOD Force 3	930	Sans CPF Intégré au bandeau CPO : non disponible	Rupture	48V	Bandeau E + abaisseur de tension avec ventouse intégrée	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO Convertisseur de tension 32980 GEZE en 1 vantail uniquement	Sans
			Rupture	24V		Bandeau E avec ventouse intégrée				
	Rupture	48V	Bandeau E + abaisseur de tension avec ventouse intégrée	Bandeau ESM en SPF Bandeau EISM en APF						
	Rupture	24V	Bandeau ESM en SPF							
Prestige	2	SPF /APF	2 Ferme porte bras à coulisse Geze TS WOOD Force 3	930	Sans CPF Intégré au bandeau CPO : non disponible	Rupture	48V	Bandeau ESM en SPF Bandeau EISM en APF	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO	SPF : Sans APF : DS90
			Rupture	48V		Bandeau ESM en APF				
	Rupture	24V	Bandeau ESM en SPF	Bandeau ESM en APF						
	Rupture	24V	Bandeau ESM en APF							
Prestige	1	SPF /APF	1 Ferme porte encastré Eco Schulte Multigenius asservi avec arrêt électromagnétique ECO EF Force 2 à 5 réglable	1230	Sans CPF à bille laiton	Rupture	24V	Intégré (ECO EF)	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO	Sans SPF : Sans APF : Sélecteur intégré ECO SR AF manœuvre MK BASSIS-2/306107024300225 (2005000 rallongé)
			Rupture	48V						
	Rupture	24V								
	Rupture	48V								
Prestige	2	SPF /APF	2 Ferme portes encastrés Eco Schulte Multigenius asservi avec arrêt électromagnétique et sélecteur de fermeture ECO SR EF Force 2 à 5 réglable	1230	Sans CPF à bille laiton	Rupture	24V	Intégré (ECO EF)	Boîtier Rupture sans réarmement BR 02 04 MECALECTRO Boîtier Rupture avec réarmement BR 02 03 MECALECTRO	Sans SPF : Sans APF : Sélecteur intégré ECO SR AF manœuvre MK BASSIS-2/306107024300225 (2005000 rallongé)
			Rupture	48V						
	Rupture	24V								
	Rupture	48V								

* Egalement disponible avec ventouses + contre plaque **extra plate**

** Autres ventouses disponibles sur consultation :

Encastrables

40 daN

Bitension